

# EM200™ Rádio Móvel

## Industrial

### FOLHA DE ESPECIFICAÇÃO

#### BENEFÍCIOS

##### Varredura com prioridade

Permite monitorar as comunicações em diferentes canais sem ter que trocar manualmente canal por canal. Além disso, se existir um canal que é mais importante que os outros, você pode monitorá-lo com maior frequência.

##### 4 canais

Organize suas equipes de trabalho em vários grupos de conversação privadas. Uma ferramenta ideal para operações complexas onde a comunicação entre equipes diferentes é essencial.

##### 2 botões programáveis

Programar as funções mais usadas para acessar instantaneamente ao pressionar um botão.

##### Transmissão interna acionada por voz (VOX)

Fale e escute a conversação por rádio sem ter que usar as mãos (com o acessório de áudio apropriado).

##### Inibição Seletiva do Rádio

Seu rádio está equipado com uma característica de segurança que lhe permite que lhe permite, de tempos em tempos, rastrear unidades inoperantes quando um sinal de inibição é enviado da estação base. Esta característica é normalmente utilizada para os rádios desativados, no caso de roubo ou por razões de controle do sistema. Quando o rádio for localizado pela estação base, todos os controles ficarão fora de serviço com exceção do botão Liga/Desliga

#### FUNÇÕES

- 4 Canais
- Tela de 1 Caractere
- Eliminação de Canal Ruidoso
- Varredura com Prioridade
- Bloqueio de Canal Ocupado
- Repetidor / Comunicação Direta
- Compressão de Voz (X-Pand™)
- Transmissão Interna ativada por Voz (VOX)
- Limitador de Tempo de Transmissão
- CSQ / PL / DPL / inv-DPL



- Sinalização MDC-1200
  - PTT-ID (envio)
  - Verificação do Rádio (recepção)
  - Emergência (envio)
  - Inibição Seletiva do Rádio (recepção)
- Sinalização Quik-Call II
  - Alerta de Chamada (recepção)
  - Chamada Seletiva (recepção)
- Sinalização DTMF
  - PTT-ID (envio)
- 2 Botões Programáveis
- Monitor
- Porta para Placas Opcionais

#### ACESSÓRIOS

Para otimizar o funcionamento de seus rádios, a Motorola conta com uma ampla gama de Acessórios Originais que lhe permite satisfazer cada uma de suas necessidades de comunicação. Os Acessórios Originais Motorola são desenvolvidos cuidando de cada detalhe, para lhe assegurar, efetividade e durabilidade.



75 anos de compromisso. A Motorola continua construindo sólidas relações com seus clientes, baseadas na experiência e na qualidade tecnológica.

Uma empresa líder, que oferece novas soluções de comunicação e informação. Soluções confiáveis desenhadas por encomenda que lhe permitirão aumentar o desempenho de suas operações e satisfazer cada uma das necessidades do seu negócio.

O rádio EM200 possui várias características que destacam seu desempenho: 4 canais, visor de 1 caráter alfanumérico, envia PTT-ID, inibição seletiva do rádio, varredura com prioridade, VOX integrada, entre outras.

# EM200™ RÁDIO MÓVEL



GERAL	BAIXA POTÊNCIA	ALTA POTÊNCIA
<b>Dimensões</b>	Largura x Profundidade x Altura	
	44mm x 169mm x 118mm (1.73in. x 6.67in. x 4.64in.)	
<b>Peso</b>	1.02 Kg (2.25 lbs.)	
<b>Consumo de Corrente (típico)</b>		
<b>em Espera</b>	300 mA	
<b>Áudio Recebido @ Áudio Nominal do Alto-Falante externo 7.5W @ 8 Ω</b>	1.5A	
<b>Corrente de Transmit (típico)</b>	7A @ 25W (VHF) 8A @ 25W (UHF)	9.5A @ 45W (VHF) 9A @ 40W (UHF)
<b>Números de Modelo</b>	136-162 MHz LAM50JNC9AA1_N 146-174 MHz LAM50KNC9AA1_N 403-440 MHz LAM50QNC9AA1_N 438-470 MHz LAM50RNC9AA1_N 465-495 MHz LAM50SNC9AA1_N	136-162 MHz LAM50JQC9AA1_N 146-174 MHz LAM50KQC9AA1_N 403-440 MHz LAM50QPC9AA1_N 438-470 MHz LAM50RPC9AA1_N 465-495 MHz LAM50SPC9AA1_N 490-527 MHz LAM50TPC9AA1_N
<b>Faixa de Frequência /</b>	136-162 MHz / ABZ99FT3048	136-162 MHz / ABZ99FT3049
<b>Aprovação da FCC</b>	146-174 MHz / AZ492FT3805 403-440 MHz / ABZ99FT4047 438-470 MHz / AZ492FT4856 465-495 MHz / ABZ99FT4063 490-527 MHz	146-174 MHz / ABZ99FT3046 403-440 MHz 438-470 MHz / ABZ99FT4048 465-495 MHz / ABZ99FT4049 490-527 MHz
<b>Espaçamento de Canais</b>	12.5 / 20 / 25 kHz	
<b>Estabilidade de Frequência (-30°C a 60°C, 25°C Ref.)</b>	±2.5 ppm	

TRANSMISSOR	Baixa Potência	Alta Potência
<b>Saída de Potência RF</b>	1 - 25W	25 - 45W (VHF) 25 - 40W (UHF)
<b>Limite de Modulação</b>	±2.5 @ 12.5kHz / ±4.0 @ kHz / ±5 @ 25 kHz	
<b>Zumbido e Ruído FM (típico)</b>	-40dB (VHF) @ 12.5 kHz	-45dB (VHF) @ 25 kHz
<b>Emissões (conduzidas e irradiadas)</b>	-36 dBm < 1 GHz / -30 dBm > 1 GHz	
<b>Resposta de Áudio (0.3 - 3 kHz)</b>	+1, 3dB	
<b>Distorção de Áudio</b>	3%	

RECEPTOR	@ 12.5 kHz	@ 25 kHz
<b>Sensibilidade (12dB SINAD)</b>	0.35µV	
<b>Intermodulação</b>	-65dB (VHF) / -60dB (UHF)	-75dB (VHF) / -70dB (UHF)
<b>Seletividade de Canal Adjacente TIA 603</b>	-65dB (VHF) / -60dB (UHF)	-75dB (VHF) / -70dB (UHF)
<b>Rejeição de Espúrias</b>	75dB (VHF), 70dB (UHF)	
<b>Áudio Nominal do Alto-Falante Interno</b>	4W	
<b>Alto-Falante Externo</b>	13W	
<b>Distorção de Áudio @ Áudio Nominal (típico)</b>	3%	
<b>Zumbido e Ruído</b>	-40dB (VHF) -35dB (UHF)	-45dB (VHF) -40dB (UHF)
<b>Resposta de Áudio (0.3 - 3 kHz)</b>	ETS 300 and TIA 603	
<b>Emissões de Espúrias (conduzidas e irradiadas)</b>	-57 dBm < 1 GHz / -47 dBm > 1 GHz	

PADRÕES MILITARES Aplicáveis MIL-STD	810C		810D		810E	
	Métodos	Procedimentos	Métodos	Procedimentos	Métodos	Procedimentos
<b>Troca de Temperatura</b>	503.1	1	503.2	1	503.3	1
<b>Radiação Solar</b>	505.1	1	505.2	1	505.3	1
<b>Maresia</b>	509.1	1 (48 horas)	509.2	1 (48 horas)	509.3	1 (48 horas)
<b>Vibração</b>	-	-	514.3	Cat. 1	514.4	Cat. 1
<b>Choque</b>	516.2	1,3	516.3	1,5	516.4	1,5

Especificações sujeitas a alterações sem aviso. Todas as Especificações e Métodos Eléctricos se referem aos padrões EIA/TIA 603.

 Teste de Vida Acelerado da Motorola  
 Atende Padrão IP54

 Padrões Militares MIL-SPECS 810 C, D, E

Contate seu Representante Motorola para maiores informações.



motorola.com/radiosolutions

MOTOROLA e o logo estilizado M são marcas registradas no Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos. Todos os demais nomes de produtos e serviços são de propriedade de seus respectivos donos. © Motorola, Inc. 2005  
LP-EM200-PS REV 11/05